



## Kód E81 u vířivky PureSpa

---

Kód E81 se Vám zobrazí, když se ovládací panel nedokáže spojit se základnou. To může být způsobeno proudovým chráničem (RCD), základnou nebo ovládacím panelem. Postupujte prosím podle níže uvedených kroků k vyřešení tohoto problému.

- Krok 1:** Vyjměte ovládací panel ze základny a držte jej v ruce.
- Krok 2:** Zmáčkněte a tlačítko on/ off přidržte po dobu alespoň 5 sekund, aby se ovládací panel vypnul.
- Krok 3:** Odpojte základnu ze zásuvky.
- Krok 4:** Položte vypnutý ovládací panel zpátky do základny.
- Krok 5:** Zapojte základnu opět do zásuvky a zmáčkněte tlačítko RESET (Rücksetzen) a počkejte 1-3 sekundy.  
**Pozor!** Nemačkejte tlačítko TEST, to vířivku opět vypne.

Ovládací panel se znovu připojí a bude zobrazovat teplotu. Berte prosím na vědomí, že v kroku č. 5 je ovládací panel stále vypnutý. Aby se dal používat, musíte panel zapnout.

---

**Stále se Vám zobrazuje kód E81 na ovládacím panelu?**

Obratťe se prosím na náš email [servis@intexcorp.cz](mailto:servis@intexcorp.cz). Naše servisní oddělení je Vám k dispozici.

**Už se Vám kód E81 nezobrazuje?**

To znamená, že se ovládací panel nedokázal připojit k základně. Mohlo to být způsobeno tím, že byla základna vypnutá, ale ovládací panel zapnutý. Nebo byl ovládací panel moc daleko od základny, ideální je vířivku ovládat do vzdálenosti 5 m.

---

Pokud se Vám opět zobrazí kód E81, opakujte **kroky uvedené výše**.